

*** 東京エレクトロホール宮城 (宮城県民会館) 舞台照明設備 ***

令和6年4月

φ調光卓φ 松村電機：F240 (JASCO対応) 100本×3段(300本ジョイント切替可) 1000シープ記憶
サブマスター20本 x 100ページ / パッチアウト可 / 外部記憶 USBメモリー / DMX512-2系統

名 称	調光回路	C型 30A 回路	直調 切替	仕 様	DMX		備 考
					IN	OUT	
第1サスペンションライト (電動)	C型20A 3Kw 24回路 (48口)		4	フレネル1Kw×16 トツ1Kw×14		4	直/調切替 1・7・13・19
第2サスペンションライト (電動)	C型20A 3Kw 24回路 (48口)		4	フレネル1Kw×16 トツ1Kw×14		4	直/調切替 1・7・13・19
第3サスペンションライト (電動)	C型20A 3Kw 24回路 (48口)		4	フレネル1Kw×16 トツ1Kw×14		4	直/調切替 1・7・13・19
第4サスペンションライト (電動)	C型20A 3Kw 24回路 (48口)		4	フレネル1Kw×16 トツ1Kw×14		4	直/調切替 1・7・13・19
第1ボーダーライト (手動)	回路切替 C型20A 3Kw 上・中・下 x4回路 (8口)			200W x 104灯			1色26灯x4色 #W/W/72/78 ※下場Hト有100kg迄
第2ボーダーライト (手動)	回路切替 C型20A 3Kw 上・中・下 x4回路 (8口)			200W x 96灯			1色24灯x4色 #W/W/72/78 ※下場Hト有100kg迄
第3ボーダーライト (手動)	回路切替 C型20A 3Kw 上・中・下 x4回路 (8口)			200W x 96灯			1色24灯x4色 #W/W/72/78 ※下場Hト有100kg迄
アッパーホリゾントライト (電動)	C型20A 3Kw 上・中・下 x6回路			500W x 120灯			1色20灯x6色 #71.72.78.63.22.W
アッパーコンセント	C型20A 3Kw 上・中・下 x3回路 (3口)		3				直/調切替 上・中・下UHC 1・2・3
ロアーホリゾントライト	C型30A 3Kw 上・中・下 x6回路			300W x 144灯			1色-24灯x6色 #72.78.59.22.40.W
第2フロント (上手のみ)	C型20A 3Kw 4回路 (1回路 1台)		1	トツ1Kw x 4台		1	※上手のみ (下手は調光室)
第3フロント (上・下)	C型20A 3Kw 6回路 (1回路 2台)	各1		トツ1Kw x 12台		各1	一列4台 x 3色
第4フロント (上・下)	C型20A 3Kw 4回路 (1回路 2台)	各1		トツ1Kw x 8台		各1	一列4台 x 2色
第1シーリング	C型20A 3Kw 10回路 (1回路 3台)	2		トツ1Kw x 30台		2	
第1シーリングセンター	C型20A 3Kw 2回路 (1回路 2台)			トツ1.5Kw x 4台			
第2シーリング	C型20A 3Kw 6回路 (1回路 2台)	2		トツ1.5Kw x 12台		2	上手・下手に6台ずつ振り分け、中央にピンスポット3台有り
トーマンタルタワー (上・下)	C型20A 3Kw 各3回路 (1回路 2台)			トツ1Kw x各6台			
第1・第2タワーライト (上・下)	C型20A 3Kw 各4回路 (1回路 2台)			トツ1Kw x各8台			スノコからワイヤー吊り
フットライト	C型20A 3Kw 4回路 (1回路 30灯)			10間分			W.W.72.78
花道フットライト (下手のみ)	C型20A 3Kw 3回路 (1回路 24灯)			6間分			W.W.78 ※花道は下手のみ

*** フロア回路 DMX信号回線 ***

名 称	調光回路	C型 30A 回路	直調 切替	仕 様	DMX		備 考
					IN	OUT	
ステージコンセント (上・下)	C型30A 3Kw 上・下 各24回路		各4				直/調切替 SC-上下各4・5・10・11
前コンセント	C型30A 3Kw 8回路						
後コンセント	C型30A 3Kw 3回路		2				直/調切替 後C-1・2
揚コンセント	C型30A 3Kw 2回路						下手花道奥
迫コンセント	C型30A 3Kw 2回路						※上手・下手コンモ
ロアーホリゾントライトコンセント	C型30A 3Kw 上・中・下 x6回路 (18回路)						
上手前DMX信号コネクタBOX		1			4	4	
上手奥DMX信号コネクタBOX	C型30A 3Kw 1回路	1			4	4	
下手前DMX信号コネクタBOX		1			4	4	
下手奥DMX信号コネクタBOX	C型30A 3Kw 1回路	1			4	4	
客席DMX信号コネクタBOX		1			4		18列22番--座席下
調光室内電源		1					
客席内電源		4					18列24.25番座席下 ※他セクションと共用です

*** 東京エレクトロホール宮城（宮城県民会館） 舞台照明設備 ***

*** スポットライト ***

名 称	台 数	備 考
センターフォロースポットライト (2Kw)	3台	USHIO クセノン (BLACK TYPE) ※第2シーリングに設置
トリスポットライト (1Kw)	16台 (S/S、移動用)	松村 CX-8MII (上下8台) ※吊物、前明り、その他常設分は含まず
トリスポットライト (500w)	20台	松村 BS-B (T型)
フレネルスポットライト (1Kw)	4台 (移動用)	松村 FX-8II ※吊物常設分は含まず
フレネルスポットライト(500w)	20台	松村 FI-6H
フレネルスポットライト(1.5Kw)	10台	丸茂 FQ
フットスポットライト(500w)	10台	松村 FLP
パーライトN (1Kw)	20台	松村 PL-10
パーライトN (500w)	10台	松村 PL-64
パーライトVN (500w)	10台	松村 PL-10
ソースフォー36° (750w)	10台	ETC S4-436 <アイリス> x10 <ホルダー> x10
ピュアビジョン (650w)	6台	RDS LPV-650 (T型) <アイリス> x2 <カッター> x4

*** エフェクト系ライト ***

名 称	台 数	備 考
波マシン(1Kw)	2台	松村 NAE (T型)
オーロラマシン (500w)	2台	松村 DF-4 (T型)
ファイヤーマシン (1Kw)	2台	松村 MFD-2 (T型)
ミラーボール (円)	1台	松村 φ45cm (1尺5寸)
ミラーボール (隅円)	1台	松村 W40cm x H24cm
ストリップライト (75w)	5本 (1本 x3色)	松村 SL-I (T型) 5間分
プロジェクタースポット (1Kw)	4台	松村 PIS
スライドキャリア	2台	松村 SC
リップルマシーン	2台	松村 RE
ディスクマシーン	4台	松村 MDE <雲> 3枚 <雨> 3枚 <雪> 4枚
芯無しダブルマシーン	2台	松村 MCE-2
リニアエフェクト	2台	松村 XLE
先玉	各2台	松村 MOL-2.4.6.8.12・MOL-Z

*** アクセサリー ***

名 称	台 数	備 考
中スタンド	8本 (キャスター付き)	松村 SB-2
三脚スタンド	15本	RDS (8本灯体付き 7本空)
ベース	25枚	松村 丸型
三連アーム	6本	松村
ポーターハンガー	10本	松村
バンドア	10本	丸茂 8インチ用
操作棒	4本	松村

*** 仮設電源盤 ***

名 称	仕 様	備 考
特設電源盤 (下手搬入口脇)	3相4線 350A 30A C型x6口	※カムロック出し ※特設電源盤の1次側より給電
動力電源 (上手操作盤後方)	3相3線 100A	※カムロック出し